

Профиль S-LUX SL-LINE-3535-2000 ANOD




1. Технические характеристики

Модель	SL-LINE-3535-2000 ANOD
Артикул	019306
Материал	Алюминий
Обработка поверхности	Анодирование Серебристый цвет
Тип освещения	Основное освещение
Способы установки	Подвесной / накладной
Длина	2000 мм
Степень пыле- и влагозащиты	IP 40
Транспортная упаковка	6 шт.
Размер транспортной упаковки (ДхШхВ)	2060x141x96 мм
Вес упаковки (нетто)	11,16 кг
Вес упаковки (брутто)	17,94 кг



Фото применения



Размеры

2. Аксессуары для профиля

	Длина / Размер	Количество	Материал	Обработка поверхности	Артикул
<p>Экран</p> 	2000 мм	2 м.	Диффузный поликарбонат Светопропускание 85%		019301

	Длина / Размер	Количество	Материал	Обработка поверхности	Артикул
Заглушки 	35x35x9 мм	2 шт.	Огнестойкий поликарбонат	Окрашивание Серебристый цве	019307
Шурупы 	M2x8 мм	8 шт.	Металл	Закалка, голубая оцинковка	В комплекте с заглушками
Держатели 	25,2x20x6 мм	4 шт.	Марганцевая сталь	Электролитическое никелирование	019905
Саморезы 	M3x15 мм	4 шт.	Металл	Электролитическое хромирование	В комплекте с держателями
Соединитель 	1000 мм	1 м.	Алюминий	Оксид серебра	019856


	Количество	Характеристики подвеса	Характеристики кабеля	Артикул
Подвесы 	1 комплект	Длина: 2 м / 4 м Цвет: серебристый Материал: латунь и сталь	Двухжильный Размер: 4,5x4000 мм Максимальный ток нагрузки: 6 А	019391 (2 м) 019392 (4 м)

	Серия	Ширина	Мощность	Напряжение питания	Количество светодиодов	Артикул
Светодиодная лента 	RT 24 V 252 2835 3 x 2	19 мм	24 Вт/м	24 В	252 шт./м	019924 019925 019926 019927 019929


3. Инструкция по установке

Перед установкой определите места расположения светильника и блока питания. Затем проведите кабель от блока питания к светильнику.


• Монтаж на потолок или стену




1. Просверлите отверстия для крепления профиля и продевания кабеля.




2. Установите заглушки.



3. Проведите кабель питания через отверстие. Закрепите профиль на поверхности.




4. Приклейте светодиодную ленту





5. Установите экран.

• Установка подвесного крепления




Для установки используйте подвесы SL-LINE или ARH-LINE

- **Соединение более 2,5 м профиля.**



1. Просверлите отверстие и зафиксируйте соединитель SL-01-1000 на профиле.
2. Соедините профили, просверлите отверстие и зафиксируйте их.

- **Подключение более 2,5 м светодиодной ленты**



При использовании более 2,5 м светодиодной ленты, подключайте питание с двух сторон.